

Описание товара Бензиновый электрогенератор

Eurolux G6500A



Характеристики

Страна производителя	Россия
Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска генератора	ручной
Инверторный генератор	Нет
Объем двигателя	337 см ³
Число цилиндров	1
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Марка бензина	АИ 92
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива, л/час	0.69
Альтернатор	синхронный
Активная мощность	5.5 кВт
Максимальная мощность, кВА	3.3
Уровень шума, дБ	71
Глушитель	Да
Защита от перегрузок	Да
Вольтметр	Да
Число розеток (220 В)	1
Мощность двигателя, л.с	13
Цвет	черный желтый

Электропитание	220 240/1/50
Двигатель	KG144
Расход топлива, г/кВт*ч	374
Сила тока, А	13
Габаритный размер	700 x 570 x 535 мм
Страна сборки	Россия
Сварочная электростанция	Нет
Гарантийный срок	1 года
Звукоизоляционный кожух	в комплекте
Колеса	Опция
Счетчик моточасов	Да
Количество оборотов	5500
Страна сборки	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.