

Описание товара Генератор бензиновый FOGO

FV 15540 ER



Описание

- Бензиновый электрогенератор FV 15540 ER используется в качестве резервного источника питания на предприятии, даче, загородном доме, а также для трехфазных электроинструментов.
- Конструктивные особенности:
- Ручная и электрическая система запуска;
- Открытое исполнение;
- При сборке используются только высококачественные комплектующие;
- Система автоматической остановки двигателя при низком уровне масла;
- Тип топлива - бензин 92 или 95;
- Маленький расход топлива;
- Время работы на одной заправке до 4,3 часов;
- Синхронный тип электрогенератора, уровень защиты IP 54. Производитель:
- FOGO, Польша Модель:
- FV 15540 ER Стандартная комплектация:
- Бензиновый генератор;
- Две защищенные розетки 1 фаза ~ 16А;
- Одна защищенная розетка СЕЕ 1фаза ~ 32А;
- Одна защищенная розетка СЕЕ 3 фазы ~ 32А;
- Аккумуляторная батарея;
- Переходник для выхлопного металлорукава;
- Выхлопной металлорукав 2,5 м диаметром 50 мм;
- Двух полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем;
- Термореле 230 В;
- Счетчик моточасов;
- Электронный стабилизатор напряжения +/- 1%;

•

Характеристики

Габаритные размеры, мм	900x645x620
Объём бака, л	16
Мощность максимальная, кВт	13,6
Мощность номинальная, кВт	11,8
Частота, Гц	50
Марка двигателя	В Колличество цилиндров, шт
Уровень шума, дБ/7м	96
Ёмкость масляной системы, л	1,7
Масло двигателя	SAE 5W 30, 10W 40
Расход топлива при нагрузке 75%, л/час	4,9
Вес генератора, кг	159
Мощность, кВт	11.8

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.